

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0708-03	Wykopy mech.z ręcznym zasyp.o głębok.do 2 m w gruncie kat. III-IV przy uży- ciu świdra mech. dla słupów elektroenergetycz. 62*1.1	m ³		
			m ³	68.200	
2	KNR-W 5-10 0316-03	Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. IV 1580*0.4*0.8	m ³	RAZEM	68.200
			m ³	505.600	
3	KNR-W 5-10 0314-03	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. IV 1580*0.4*0.6	m ³	RAZEM	505.600
			m ³	379.200	
4	KNR-W 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 1580*0.4*0.6	m	RAZEM	379.200
			m	379.200	
5	KNR-W 5-10 0303-03	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie SRS-110 55.5	m	RAZEM	379.200
			m	55.500	
6	KNR-W 5-10 0708-02	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.IV słupy żelbetowe prefabrykowane S80SRw Fundament żelb. F150 do słupów ulicznych 62	szt.	RAZEM	55.500
			szt.	62.000	
7	KNR-W 5-10 1001-04	Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji 62	szt.	RAZEM	62.000
			szt.	62.000	
8	KNR-W 5-10 1004-01	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe 62*8*2	m-1 przew m-1 przew	RAZEM	62.000
				992.000	
9	KNR-W 5-10 1005-07	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp rtęciowych (1 lampa w oprawie) oprawa oświetleniowa kompletna OUSH 100 + lampa sodowa SON-T-100W oprawa oświetleniowa kompletna OUSH 150 + lampa sodowa SON-T-150W 62	szt.	RAZEM	992.000
			szt.	62.000	
10	KNR-W 5-10 0103-02	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie zna- mionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych BEZ ZAKUPU KABLA 1580	m	RAZEM	62.000
			m	1 580.000	
11	KNR-W 5-10 0114-02	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych BEZ ZAKUPU KABLA 55.5	m	RAZEM	1 580.000
			m	55.500	
12	E 0510 4400-02	Układanie kabli energetycznych o masie do 1 kg wciąganych bezpośrednio do słupa na słupach betonowych 62*2	m	RAZEM	55.500
			m	124.000	
13	KNR 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 250	m	RAZEM	124.000
			m	250.000	
14	KNR-W 5-10 1106-01	Montaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oświetlenia zewnętrznego o ciężarze do 100 kg na gotowym fundamencie 2	szt.	RAZEM	250.000
			szt.	2.000	
15	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 62	pomiar	RAZEM	2.000
			pomiar	62.000	
16	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 57	odc.	RAZEM	62.000
			odc.	57.000	
17	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 5	szt.	RAZEM	57.000
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000